

Exempel nr: 2

Till vilken säkring i gruppcentralen är resp. objekt anslutet.

I äldre hus kan det vara dåligt med märkningen för gruppcentralen om vilken säkring som är ansluten till resp. objekt t ex: vägguttag, element, varmvattenberedare, lamputtag m m.

OBS! Du behöver inte koppla bort glödlampor, element m m eftersom Pulsen går igenom dessa resistiva laster.



Före användning skall strömmen vara bruten!

Pos 1

Slå ifrån huvudbrytaren för gruppcentralen. Skruva ur alla säkringar i centralen, kontrollera med spänningsprovare att det är spänningslöst.

Pos 2


Anslut Pulsens L1 och 0 utgångar till vägguttaget enligt bild.

Pos 1

Mät med summer mellan jord och på alla säkringsgångar tills du får en pulserande summer-ton. I detta fall var det L1:s pulsering 2,5 Hz på säkringsgång nr. 4. Det betyder att vägguttaget Pos 2 är anslutet till denna säkring.

Pos 4

Flytt och anslut Pulsens L3 och 0- utgångar till vägguttaget enligt bild.



Pos 1

Mät med summer mellan jord och på alla säkringsgångar tills du får en pulserande summerton. I detta fall var det L3:s pulsering 10 Hz på säkringsgång nr. 9. Det betyder att vägguttaget Pos 4 är anslutet till denna säkring.

Pos 3

Flytta och anslut Pulsens L2 och 0- utgångar till vägguttaget enligt bild.

Pos 1

Mät med summer mellan jord och på alla säkringsgångar tills du får en pulserande summerton. I detta fall var det L2:s pulsering 5 Hz på säkringsgång nr. 7. Det betyder att vägguttaget Pos 3 är anslutet till denna säkring.