

Exempel nr: 3


Kontroll av huvudledning mellan elmätare och lägenhet.

Vid nyinstallation i lägenheter händer ibland att elmätare kopplats till fel lägenhet. Detta kan undvikas genom att enkelt kontrollera varje mätare genom nedanstående exempel.

OBS ! Du behöver inte koppla bort glödlampor, element m mftersom Pulsen går igenom dessa resistiva laster.



Före användning skall strömmen vara bruten!



Mätarrum i trappuppgång

Slå ifrån huvudbrytarna för resp. elmätare i lgh 1- och lgh 3. Skruva ur huvudsäkringarna.

Slå till huvudbrytaren, kontrollera med spänningsprovare att det är spänningslöst på huvudsäkringens gänga L1, L2, L3 för varje elmätare.

Anslut enligt bild Pulsens utgångar L1, L2, L3 på huvudsäkringens gänga L1 och Pulsens 0 utgång till jord på varje elmätare i mätarrummet.

Gruppcentral lgh 1

Skruva ur den säkring där du ska mäta med summer i bottenkontakten enligt bild.

Kontrollera med spänningsprovare att det är spänningslöst i bottenkontakten.

Mät sedan med summer i bottenkontakten enligt bild. Summer ljuder med L1:s pulsering 2,5 Hz och det betyder att gruppcentralen i lägenheten är ansluten till elmätare för lägenhet 1.

Fortsättning nästa sida.