

Instrumentbeskrivning




OBS! Batteri- och säkringsbyte samt återställning av instrument om ev. inkoppling till nätspänning skett.

Vid batteribyte eller säkringsbyte öppnas locket genom att lossa de fyra skruvarna på ovansidan instrumentet. Se till att instrumentet inte är ansluten till elanläggning när locket öppnas.

Batteri ex: + RESET-tryckknapp

- 9V Duracell Procell Professional Alkaline Battery.
- 9V Varta CO/TECH Power Alkaline
- **RESET-tryckknapp** för återställning



Säkringstyp:

- Snabb glaströrsäkring 5 X 20 mm, 315 mA 250V.

