


Exempel nr: 9

Tre kablar i en belysningsstolpe (gäller både kvicksilver-, högtrycksnatrium- och glödljusanläggningar).



Före användning skall strömmen vara bruten!



Pos 1

Lossa t ex: L1:s parter i gatubelysningsstolpen och koppla in Pulsen enligt bild.

Pos 2

Mät med summer enligt bild. Obs! Kabelparterna behöver inte lossas. Summer ljuder med L1:s pulsering 2,5 Hz. Det är kabeln som går till denna stolpe som är kopplad till Pulsens utgång L1 i stolpen vid Pos 1.

Pos 3

Mät med summer enligt bild. Obs! Kabelparterna behöver inte lossas. Summer ljuder med L2:s pulsering 5 Hz. Det är kabeln som går till denna stolpe som är kopplad till Pulsens utgång L2 i stolpen vid Pos 1.

Pos 4

Mät med summer enligt bild. Obs! Kabelparterna behöver inte lossas. Summer ljuder med L3:s pulsering 10 Hz. Det är kabeln som går till denna stolpe som är kopplad till Pulsens utgång L3 i stolpen vid Pos 1.